

Impresora portátil resistente de transferencia térmica directa de rollo 4" pulgadas (102mm) – con una resolución de 203ppp y conexión WiFi

- **Velocidad de impresión:** hasta 5pps (pulgadas por segundo) ó 127mm/s
- **Resolución:** hasta 203x200 ppp
- **Anchura de impresión:** hasta 4,09" (104mm)
- **Conexión:** USB, Serie y Wifi
- **Certificado:** IP54 y prueba de caída a 1,8m
- **Compatibilidad:** ZPL II®
- **Alimentación eléctrica:** Opcional a través de batería Li-ion recargable, adaptador de corriente, adaptador de coche (encendedor) y adaptador de coche (batería)
- **Peso y dimensiones:** Impresora ligera y compacta de 610g (sin batería y sin rollo) y de pequeñas dimensiones 162mm(An) x 176mm(F) x 77mm(Al), soporta alimentación de rollos de papel y etiquetas RD-M
- **Incluye:**
 - Clip para el cinturón
 - Cable USB
 - Manual de usuario y CD
 - P-touch Editor 5, Controladores y software de configuración en CD-ROM



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother siempre que registres tu equipo en www.brother.es



Características

Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203x200 ppp
Velocidad de impresión	5pps (pulgadas por segundo)/ 127mm/s
Alimentación de papel	Rollo
Anchura de rollos	Desde 2" (51mm) hasta 4,09" (104mm)
Largo de impresión	Máx. 3mt
Corte	Manual (Lámina dentada)
Botones/Leds de estado	3 botones (On/Off, Alimentación de papel,WiFi) 3 Leds (On/Off, Estado, Batería)
Conexión	USB, Serie y Bluetooth
Dimensiones	162mm(An) x 176mm(F) x 77mm(Al)
Peso	610g (sin batería y sin rollo de papel)
Soporte Códigos de Barra	Sí
Comandos de control	P-Touch Template 2.0, Raster, ESC/P
Sistemas operativos	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Compatibilidad ZPL	Sí (BPL)
Memoria RAM/FLASH	32MB / 16MB
Temperatura	0°C a +40°C (en funcionamiento) y -20°C a +50°C
Humedad relativa	20% a 80% (Sin condensación)
Certificación de sellado	IP54
Protección contra caídas	1,8m
Batería* (Accesorios Opcionales)	Batería Recargable Li-ion 11,1V
Adaptador de Corriente* (Accesorios Opcionales)	Adaptador de corriente CA 15V
Adaptador de Vehículo* (Accesorios Opcionales)	2 tipos (12V): Encendedor o cable de batería

* La impresora no se proporciona con estos accesorios

Herramientas de programación/Impresión disponible

Android	Brother PDF print SDK - Brother PDF Print Demo Brother Image print SDK - Brother Image Print Demo
Windows Mobile	Brother PDF print SDK Brother Image print SDK



Más información en Brother Developer Center

<http://www.brother.com/product/dev/index.htm>






Impresión Cloud

Vía CORTADO software

Consumibles

Rollos RD-M	
RD-M01E5	RD-M03E1
Rollo de papel continuo 102mmx27,5m	Rollo de etiquetas precortadas 102x152mm (70 etiquetas)
	

Accesorios

Opcionales de alimentación eléctrica				
PA-BT-4000LI	PA-BC-4000EU	PA-AD-600EU	PA-CD-600CG	PA-CD-600WR
Batería Li-ion Recargable	Cargador de 4 baterías	Adaptador CA (EU)	Adaptador coche 12V (Encendedor)	Adaptador coche 12V (Batería)
				

Opcionales de transporte / Protección / Instalación				
PA-SS-40000	PA-WC-4000	PA-CM-4000	PA-MCR-4000	RC120
Correa de transporte	Bolsa de transporte	Kit de instalación para el coche	Lector de tarjetas magnéticas	Cable serie
				

RJ-4040

Ficha de Produto

brother®
at your side

Imágenes

